ANTENA BASE VHF 1/4 DE ONDA PT FM | AP2226

A **AP2226** é uma antena projetada para operar em estação base de rádio transceptor nas frequências de 88 a 108 MHZ. Construída em alumínio e aço inóx de alta qualidade, a AP2226 possui conector coaxial fêmea UHF, para facilitar a instalação com cabos que possuam conectores macho do tipo UHF.

Frequência (MHz)	Comprimento H (cm)
88	85
90	83
92	81
94	79
96	78
98	76
100	75
102	73
104	72
106	70
108	69

IMPORTANTE:
Para obter o melhor resultado de sua antena utilize sempre um medidor de R.O.E.



ESPECIFICAÇÕES:

Frequência.....: 88-108 MHz
Potência.....: 500 Watts
Impedância.....: 50 Ohms
R.O.E.....: 1:1
Ganho..... : 0dB/2.15 bBi
Altura.....: 960mm
Peso.....: 750g

OBSERVAÇÕES:

Procure instalar a AP2226 observando uma distância de meia onda (5,5 metros), do chão, prédios árvores e outras antenas. Utilize um cabo de boa qualidade, para que se possa evitar perdas, e conseqüentemente obter o melhor rendimento de sua antena.

EXEMPLO:

Veja ao lado o gráfico de ROE de uma antena AP2226 ajustada para a frequência de 90 MHz.



STEELBRAS ANTENAS
Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP
www.steelbras.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA
JUI/2012